



EWR - 34

**Imagens meramente ilustrativas.*



Tomada bloqueada, Blindada em caixa, fabricada em alumínio fundido, equipada com chave tripolar tipo pacco "liga-desliga" de até 100A, 500V. Circuito: 3 fios + terra, comando externo através de alavanca frontal. Tampa rosca para proteção da tomada, orelha de fixação. a pedido poderá ser fornecida com plug correspondente.

Acabamento padrão na cor cinza martelado.

| CÓDIGO | TOMADA | CHAVE |
|------------------|----------|-------|
| EWR- 34 V / 420 | 4 X 20A | 25A |
| EWR- 34 V / 440 | 4 X 40A | 40A |
| EWR- 34 V / 460 | 4 X 60A | 63A |
| EWR- 34 V / 4100 | 4 X 100A | 100A |

| ENTRADA | PLUG CORRESPONDENTE |
|----------|---------------------|
| B-3/4" | ER- 41 V / 420 |
| B-1" | ER- 41 V / 440 |
| B-1 1/2" | ER- 41 V / 460 |
| B-2" | ER- 41 V / 4100 |

Endereço:

📍 Rua Palmital, 58, São Salvador
Belo Horizonte / MG

CEP: 30.881-180

Contatos:

☎ (31) 3473-3000

✉ royal@royalindustrial.com.br

©2017 Todos os direitos reservados.