



EWR - 70

*Imagens meramente ilustrativas.



Chave rotativa tipo "pacco" tripolar para serviço pesado, ligamento e deligamento rápido à plena carga. Comando externo através de alavanca frontal. Disponível de 15A a 100A - 500V, com ou sem fusíveis tipo diazed (Retardado).

Acabamento padrão na cor cinza martelado.

SEM FUSÍVEIS				
CÓDIGO	PÓLOS	CAIXA TIPO	AMPÉRES	ENTRADA ROSQ.
EWR- 70 / 315	3	EWR14- P/14	15	B-H 3/4"
EWR- 70 / 325	3	EWR14- P/14	25	B-H 3/4"
EWR- 70 / 340	3	EWR14- P/17	40	B-H 1"
EWR- 70 / 360	3	EWR14- Q/22	60	B-H 1 1/2"
EWR- 70 / 3100	3	EWR14- M/35	100	B-H 2"

COM FUSÍVEIS				
CÓDIGO	PÓLOS	CAIXA TIPO	AMPERES	ENTRADA ROSQ.
EWR- 70 / 315 - DZ	3	EWR14- P/22	15	B-H 3/4"
EWR- 70 / 325 - DZ	3	EWR14- P/22	25	B-H 3/4"
EWR- 70 / 340 - DZ	3	EWR14- M/22	40	B-H 1"
EWR- 70 / 360 - DZ	3	EWR14- M/27	60	B-H 1 1/2"
EWR- 70 / 3100 - DZ	3	EWR14- M/40	100	B-H 2"

Endereço:

📍 Rua Palmital, 58, São Salvador
Belo Horizonte / MG

CEP: 30.881-180

Contatos:

☎ (31) 3473-3000

✉ royal@royalindustrial.com.br

©2017 Todos os direitos reservados.